

# Q2EL M

## Tableau électronique pour 2 pompes monophasées

Photo indicative du produit




### Caractéristiques générales

- Alimentation 1~ 50/60Hz 400V +/- 10%;
- Entrée en très basse tension pour actionnement par 2 pressostats ou interrupteurs à flotteur;
- Entrée en très basse tension pour actionnement par pressostat ou flotteur d'alarme de niveau;
- Entrée en très basse tension pour actionnement externe par 3 sondes de niveau minimum;
- Circuit d'alternance des pompes incorporé avec retard au démarrage de 4";
- Sélecteur interne pour la désactivation de l'alternance;
- Sélecteur pour le fonctionnement des sondes au remplissage/vidage;
- Nbre 2 sélecteurs pour le fonctionnement des moteurs en « Automatique-Éteint-Manuel »;
- Led voyant vert « Présence Tension »;
- Nbre 2 leds voyant vert « Fonctionnement Automatique »;
- Nbre 2 leds voyant vert « moteur en fonction »;
- Led voyant rouge « alarme niveau »;
- Nbre 2 leds voyant rouge « alarme moteur en protection pour surcharge »;
- Temps d'intervention protection 5";
- Bouton de rétablissement de la protection;
- Régulateur interne sensibilité sondes;
- Protection ampérométrique réglable pour surcharge moteur;
- Fusibles de protection du moteur;
- Fusible de protection des circuits auxiliaires;
- Sortie alarme avec contacts à permutation N.O.-F-N.F. (débit 16A 250V charge résistive);
- Sectionneur général avec dispositif de verrouillage de porte;
- Sortie avec serre-câbles anti-arrachement;
- Coffret en ABS;
- Degré de protection IP55;
- Relais alternance 2 pompes.

### Caractéristiques techniques

	puissance		courant de protection thermique (A)	dimensions			poids Kg
	kW	HP		A	B	P	
Q2 EL M	0.37 ÷ 2.2	0.5 ÷ 3	2 ÷ 16	340	240	170	3

Dimensions et le poids sont indicatives



Pour toute armoire électrique avec puissance supérieure, contacter le Service Clients.

### Limites d'utilisation

- Température ambiante : -5/+40°C;
- Humidité relative 50% à 40°C (non condensée)

### Accessoires en option

- Alarme sonore 90 dB – entrée actionnement par flotteur ou pressostat;
- Alarme visuelle clignotante – avec bornes entrée commandes;
- Alarme sonore avec batterie tampon (comporte le changement du boîtier);
- Kit 03 sondes de niveau pour protection fonctionnement à sec.

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : [service-commercial@motralec.com](mailto:service-commercial@motralec.com)

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)