

Q2ST

Tableau électromécanique étoile/triangle pour 2 pompes triphasées

Photo indicative du produit




Caractéristiques générales

- Entrée réseau 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10%;
- Entrée pour actionnement par pressostat ou flotteur contre le fonctionnement à sec;
- Transformateur 400V/24V pour circuits auxiliaires;
- Nbre 2 sélecteurs pour le fonctionnement du moteur en AUTO-ÉTEINT-MANUEL (standard);
- Voyant bleu présence réseau (standard);
- 2 voyants verts moteur en fonction (standard);
- Nbre 2 voyants rouges alarme moteur en protection (standard);
- Nbre 2 contacteurs de ligne 24 Vca catégorie AC3;
- Nbre 2 contacteurs d'étoile 24 Vca catégorie AC3;
- Nbre 2 contacteurs de triangle 24 Vca catégorie AC3;
- Nbre 2 temporisateurs inversion étoile-triangle réglables 0÷30";
- Entrée en très basse tension pour actionnement par 2 pressostats ou interrupteurs à flotteur;
- Relais thermiques protection surcharge sur chaque moteur avec échelle réglable réinitialisable de l'intérieur;
- Fusibles de protection du moteur;
- Fusible de protection des circuits auxiliaires;
- Sectionneur général avec dispositif de verrouillage de porte;
- Coffret métallique;
- Sortie avec serre-câbles anti-arrachement;
- Degré de protection IP55;
- Relais alternance 2 pompes.

Caractéristiques techniques

| | puissance | | courant de protection thermique (A) | dimensions | | | poids Kg |
|-----------|-----------|-----|-------------------------------------|------------|-----|-----|----------|
| | kW | HP | | A | B | P | |
| Q2ST 2236 | 2.2 | 3 | 5 ÷ 8 | 630 | 400 | 230 | 12 |
| Q2ST 2238 | 4 | 5.5 | 8 ÷ 11.5 | 630 | 400 | 230 | 12 |
| Q2ST 2240 | 5.5 | 7.5 | 10 ÷ 14 | 630 | 400 | 230 | 12 |
| Q2ST 2242 | 7.5 | 10 | 10 ÷ 16 | 630 | 400 | 230 | 12 |
| Q2ST 2244 | 11 | 15 | 15 ÷ 20 | 630 | 400 | 230 | 12 |
| Q2ST 2246 | 15 | 20 | 24 ÷ 31 | 690 | 500 | 230 | 32 |
| Q2ST 2248 | 18.5 | 25 | 24 ÷ 36 | 740 | 500 | 230 | 40 |
| Q2ST 2250 | 22 | 30 | 34 ÷ 50 | 740 | 500 | 230 | 40 |
| Q2ST 2252 | 30 | 40 | 48 ÷ 62 | 840 | 600 | 330 | 60 |
| Q2ST 2254 | 37 | 50 | 60 ÷ 77 | 840 | 600 | 330 | 60 |
| Q2ST 2256 | 45 | 60 | 79 ÷ 98 | 840 | 600 | 330 | 80 |



Dimensions et le poids sont indicatives

Pour toute armoire électrique avec puissance supérieure, contacter le Service Clients.

Limites d'utilisation

- Température ambiante : -5/+40°C;
- Humidité relative 50% à 40°C (non condensée);
- Fréquence des manœuvres/heure : max. 4 dont max. 2 consécutives.

Accessoires en option

- Alarme sonore 90 dB – entrée actionnement par flotteur ou pressostat;
- Alarme visuelle – avec bornes entrée commandes;
- Alarme sonore avec batterie tampon (comporte le changement du boîtier);
- Kit 03 sondes de niveau pour protection fonctionnement à sec;
- Contrôle de niveau câblé;
- Kit Voltmètre 500 V F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 25A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 40A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 60A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 100A F.S. câblé;
- Contrôle séquence et coupure phases.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com