



Motoréducteur
Réducteur
Moteur

Les moteurs de la série Neovation sont adaptables en fonction des besoins.

CF1
 CF2
 CF3
 CF4
 CF5
 CF6

Moteur	CF 80 35	CF 80 41	CF 80 62	CF 80 83	CF 80 83	CF 80 83
Puissance	300W	400W	550W	750W	900W	900W
Tension	24V	24V	24V	24V	24V	48V
Consommation	12,5A	16,6A	22,9A	31,3A	37,5A	18,8A
Vitesse de rotation	2900tr/mn	3400tr/mn	3000tr/mn	3000tr/mn	3600tr/mn	3600tr/mn
IP	IP44	IP20	IP44	IP44	IP44	IP44
Service	S1	S1	S1	S1	S1	S1
Nombre de pôles	4	4	4	4	4	4

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com