

Q2T

Tableau électromécanique pour 2 pompes triphasées

Photo indicative du produit




Caractéristiques générales

- Entrée réseau 3 ~ 50/60 Hz 400V ± 10%;
- Entrée pour actionnement par pressostat ou flotteur contre le fonctionnement à sec;
- Transformateur 400/24 V pour circuits auxiliaires;
- Sélecteurs pour le fonctionnement du moteur en AUTO-ÉTEINT-MANUEL (standard);
- Voyant bleu présence réseau (standard);
- Voyant vert moteur en fonction (standard);
- Voyant rouge alarme moteur en protection (standard);
- Nbre 2 contacteurs de ligne à 24 Vca, catégorie AC3;
- Entrée en très basse tension pour actionnement par pressostat ou interrupteur à flotteur;
- Relais thermique protection surcharge sur chaque moteur avec échelle réglable réinitialisable de l'intérieur;
- Sectionneur général avec dispositif de verrouillage de porte;
- Coffret thermoplastique;
- Degré de protection IP55;
- Relais alternance 2 pompes.

Caractéristiques techniques

	puissance		courant de protection thermique (A)	dimensions			poids Kg
	kW	HP		A	B	P	
Q2T 1214	0.37	0.5	0.9 ÷ 1.3	420	300	150	7
Q2T 1216	0.55	0.75	1.4 ÷ 2	420	300	150	7
Q2T 1218	1.1	1.5	2 ÷ 3.2	420	300	150	7
Q2T 1220	1.5	2	3 ÷ 4.5	420	300	150	7
Q2T 1222	2.2	3	4.5 ÷ 6.8	420	300	150	7
Q2T 1224	3.7	5.5	6 ÷ 9	420	300	150	7
Q2T 1226	5.5	7.5	9 ÷ 12	420	300	150	7
Q2T 1228	7.5	10	14 ÷ 16	420	300	150	8
Q2T 1230	9.2	12.5	14 ÷ 20	420	300	150	8
Q2T 1232	11	15	17 ÷ 25	420	300	150	14.5
Q2T 1234	15	20	20 ÷ 32	530	400	230	14.5



Dimensions et le poids sont indicatives

Pour toute armoire électrique avec puissance supérieure, contacter le Service Clients.

Limites d'utilisation

- Température ambiante : -5/+40°C;
- Humidité relative 50% à 40°C (non condensée).

Accessoires en option

- Alarme sonore 90 dB – entrée actionnement par flotteur ou pressostat;
- Alarme visuelle – avec bornes entrée commandes;
- Alarme sonore avec batterie tampon (comporte le changement du boîtier);
- Kit 03 sondes de niveau pour protection fonctionnement à sec;
- Contrôle de niveau câblé;
- Kit Voltmètre 500 V F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 25A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 40A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 60A F.S. câblé;
- Kit Ampèremètre 100A F.S. câblé.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com