

## QEM - POUR POMPES IMMERGEES 4" MONOPHASEES



| TYPE             | CODE       | PUISSANCE MOTEUR (P <sub>2</sub> ) |             | CONDENSATEUR | COURANT NOMINAL |
|------------------|------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
|                  |            | kW                                 | HP          | CAPACITÉ     | A               |
| <b>Monophasé</b> |            |                                    |             |              |                 |
| <b>QEM 050</b>   | 530ECN05A1 | 0.37                               | <b>0.50</b> | 20 µF        | 5               |
| <b>QEM 075</b>   | 530ECN07A1 | 0.55                               | <b>0.75</b> | 25 µF        | 6               |
| <b>QEM 100</b>   | 530ECN10A1 | 0.75                               | <b>1</b>    | 35 µF        | 7               |
| <b>QEM 150</b>   | 530EC15A1  | 1.1                                | <b>1.5</b>  | 40 µF        | 11              |
| <b>QEM 200</b>   | 530ECN20A1 | 1.5                                | <b>2</b>    | 60 µF        | 13              |
| <b>QEM 300</b>   | 530EC30A1  | 2.2                                | <b>3</b>    | 75 µF        | 18              |

- Monophasé 230 V 50 Hz

## QET - POUR POMPES IMMERGEES 4" ET 6" TRIPHASEES



| TYPE            | CODE      | PUISSANCE MOTEUR (P <sub>2</sub> ) |             | COURANT NOMINAL |
|-----------------|-----------|------------------------------------|-------------|-----------------|
|                 |           | kW                                 | HP          | A               |
| <b>Triphasé</b> |           |                                    |             |                 |
| <b>QET 050</b>  | 530TNF05A | 0.37                               | <b>0.50</b> | 1.7             |
| <b>QET 075</b>  | 530TNF07A | 0.55                               | <b>0.75</b> | 2               |
| <b>QET 100</b>  | 530TNF10A | 0.75                               | <b>1</b>    | 2.5             |
| <b>QET 150</b>  | 530TNF15A | 1.1                                | <b>1.5</b>  | 3.9             |
| <b>QET 200</b>  | 530TNF20A | 1.5                                | <b>2</b>    | 4.8             |
| <b>QET 300</b>  | 530TNF30A | 2.2                                | <b>3</b>    | 7               |
| <b>QET 400</b>  | 530TNF40A | 3                                  | <b>4</b>    | 9               |
| <b>QET 550</b>  | 530TNF55A | 4                                  | <b>5.5</b>  | 11.5            |
| <b>QET 750</b>  | 530TNF75A | 5.5                                | <b>7.5</b>  | 15.5            |
| <b>QET 1000</b> | 530AD100A | 7.5                                | <b>10</b>   | 21.5            |
| <b>QET 1250</b> | 530AD125A | 9.2                                | <b>12.5</b> | 23.5            |
| <b>QET 1500</b> | 530AD150A | 11                                 | <b>15</b>   | 27.5            |
| <b>QET 2000</b> | 530AD200A | 15                                 | <b>20</b>   | 36              |
| <b>QET 2500</b> | 530AD250A | 18.5                               | <b>25</b>   | 45              |
| <b>QET 3000</b> | 530AD300A | 22                                 | <b>30</b>   | 54              |
| <b>QET 4000</b> | 530AD400A | 30                                 | <b>40</b>   | 68              |

- Le coffret électrique est équipé d'un sélecteur pour le fonctionnement manuel ou automatique avec prédisposition pour le branchement d'une telecommande (flotteur pressostat etc.).
- Triphasé 400 V 50 Hz