

Guide d'interchangeabilité

Circulateur à remplacer	1~	3~	G / DN	PN	Entraxe	Type GRUNDFOS	1~	G / DN	PN	Entraxe	Kit d'adaptation	Commentaires
UPE 32-60 180	x	-	G 2"		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 32-60 180	X	G 2"		180	SM	
UPE 32-80 180	x	-	G 2"		180	MAGNA3 (MAGNA1) 32-80	X	G 2"	PN10	180	SM	
UPE 32-80 B 180	x	-	G 2"		180	MAGNA3 (MAGNA1) 32-80 N	X	G 2"	PN10	180	SM	ECS
UPE 32-80 F	x	-	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) 32-80 F	X	DN32	PN6/10	220	SM	
UPE 32-80 FB	x	-	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) 32-80 F N	X	DN32	PN6/10	220	SM	ECS
UPE 40-120 F	x	-	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-120 F	X	DN40	PN6/10	250	SM	
UPE 40-120 FB	x	-	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-120 F N	X	DN40	PN6/10	250	SM	ECS
UPE 40-80 F	x	-	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-80 F	X	DN40	PN6/10	220	A 40/30	
UPE 40-80 FB	x	-	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-80 F N	X	DN40	PN6/10	250	SM	ECS
UPE 50-120 F	-	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-100 F	X	DN50	PN6/10	280	SM	Tension différente
UPE 50-120 FB	-	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-100 F N	X	DN50	PN6/10	280	SM	ECS / Tension différente
UPE 50-60 F	x	-	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-60 F	X	DN50	PN6/10	240	A 50/40	
UPE 50-60 FB	x	-	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-100 F N	X	DN50	PN6/10	280	SM	ECS
UPE 50-80 F	x	-	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-80 F	X	DN50	PN6/10	240	A 50/40	
UPE 65-120 F	-	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-120 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Tension différente
UPE 65-120 FB	-	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-120 F N	X	DN65	PN6/10	340	SM	ECS / Tension différente
UPE 65-60 F	x	-	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-60 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	
UPE 65-60 FB	x	-	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-60 F N	X	DN65	PN6/10	340	SM	ECS
UPE 80-120 F	-	x	DN80	PN6/10	360	MAGNA3 (MAGNA1) 80-120 F	X	DN80	PN6 ou PN10	360	SM	Tension différente
UPE 80-120 FZ	x	-	DN80	PN6/10	360	MAGNA3 (MAGNA1) 80-120 F	X	DN80	PN6 ou PN10	360	SM	
UPE 100-120 FZ	x	-	DN100	PN6/10	450	MAGNA3 (MAGNA1) 100-120 F	X	DN100	PN6 ou PN10	450	SM	
UPE 100-60 F	-	x	DN100	PN6/10	450	MAGNA3 (MAGNA1) 100-60 F	X	DN100	PN6 ou PN10	450	SM	Tension différente
UPED 32-120 F	x	-	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) D 32-120 F	X	DN32	PN6/10	220	SM	
UPED 40-120 F	x	-	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) D 40-120 F	X	DN40	PN6/10	250	SM	
UPED 50-120 F	-	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) D 50-120 F	X	DN50	PN6/10	280	SM	Tension différente
UPED 50-60 F	x	-	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) D 50-60 F	X	DN50	PN6/10	240	A 50/40	
UPED 65-120 F	-	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) D 65-120 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Tension différente
UPED 65-60 F	x	-	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) D 65-60 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	
UPED 80-120 F	-	x	DN80	PN6/10	360	MAGNA3 (MAGNA1) D 80-120 F	X	DN80	PN6/10	360	SM	Tension différente
UPED 80-120 FZ	x	-	DN80	PN6/10	360	MAGNA3 (MAGNA1) D 80-120 F	X	DN80	PN6/10	360	SM	
UPED 100-60 F	-	x	DN100	PN6/10	450	MAGNA3 (MAGNA1) D 100-60 F	X	DN100	PN6/10	450	SM	Tension différente
UPI 15-35 x20	x	-	G 1"1/2		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	SM	
UPI 15-45 x20	x	-	G 1"1/2		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-60 180	X	G 1"1/2		180	SM	
UPK 32-60	x	x	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) 32-60 F	X	DN32	PN6/10	220	SM	Vérifier la tension
UPK 32-120	x	x	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) 32-120 F	X	DN32	PN6/10	220	SM	Vérifier la tension
UPK 40-120	x	x	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-120 F	X	DN40	PN6/10	250	SM	Vérifier la tension

Guide d'interchangeabilité

Circulateur à remplacer	1~	3~	G / DN	PN	Entraxe	Type GRUNDFOS	1~	G / DN	PN	Entraxe	Kit d'adaptation	Commentaires
UPK 40-180	x	x	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-180 F	X	DN40	PN6/10	250	SM	Vérifier la tension
UPK 40-60	x	x	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) 40-60 F	X	DN40	PN6/10	220	A 40/30	Vérifier la tension
UPK 50-120	x	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-120 F	X	DN50	PN6/10	280	SM	Vérifier la tension
UPK 50-180	x	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-180 F	X	DN50	PN6/10	280	SM	Vérifier la tension
UPK 50-60	x	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) 50-60 F	X	DN50	PN6/10	240	A 50/40	Vérifier la tension
UPK 65-120	x	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-120 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Vérifier la tension
UPK 65-180	-	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-150 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Tension différente
UPK 65-60	x	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) 65-60 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Vérifier la tension
UPK 80-120	-	x	DN80	PN6/10	360	MAGNA3 (MAGNA1) 80-120 F	X	DN80	PN6 ou PN10	360	SM	Tension différente
UPKD 32-60	x	x	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) D 32-60 F	X	DN32	PN6/10	220	SM	Vérifier la tension
UPKD 32-120	x	x	DN32	PN6/10	220	MAGNA3 (MAGNA1) D 32-120 F	X	DN32	PN6/10	220	SM	Vérifier la tension
UPKD 40-60	x	x	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) D 40-60 F	X	DN40	PN6/10	220	A 40/30	Vérifier la tension
UPKD 40-120	x	x	DN40	PN6/10	250	MAGNA3 (MAGNA1) D 40-120 F	X	DN40	PN6/10	250	SM	Vérifier la tension
UPKD 50-120	x	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) D 50-120 F	X	DN50	PN6/10	280	SM	Vérifier la tension
UPKD 50-180	x	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) D 50-180 F	X	DN50	PN6/10	280	SM	Vérifier la tension
UPKD 50-60	x	x	DN50	PN6/10	280	MAGNA3 (MAGNA1) D 50-60 F	X	DN50	PN6/10	240	A 50/40	Vérifier la tension
UPKD 65-120	x	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) D 65-120 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Vérifier la tension
UPKD 65-180	-	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) D 65-150 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Tension différente
UPKD 65-60	x	x	DN65	PN6/10	340	MAGNA3 (MAGNA1) D 65-60 F	X	DN65	PN6/10	340	SM	Vérifier la tension
UPKD 80-120	-	x	DN80	PN6/10	360	MAGNA3 (MAGNA1) D 80-120 F	X	DN80	PN6/10	360	SM	Tension différente
UPM 18-35	x	-	G 1"1/2		130	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 130	X	G 1"1/2		130	SM	
UPM 19-35	x	-	G 1"1/2		160	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	AM	
UPM 20-35	x	-	G 1"1/2		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	SM	
UPS 15-20 130	x	-	G 1"		130	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 15-40 130	X	G 1"		130	SM	
UPS 15-20 x17	x	-	G 1"1/4		130	ALPHA1 L 20-40 130	X	G 1"1/4		130	SM	
UPS 15-20 x18	x	-	G 1"1/2		130	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 130	X	G 1"1/2		130	SM	
UPS 15-20 x20	x	-	G 1"1/2		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	SM	
UPS 15-20 x21	x	-	BO		120	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	AM	
UPS 15-20 x40	x	-	G 2"		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 32-40 180	X	G 2"		180	SM	
UPS 15-30 130	x	-	G 1"		130	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 15-40 130	X	G 1"		130	SM	
UPS 15-35 x17	x	-	G 1"1/4		130	ALPHA1 L 20-40 130	X	G 1"1/4		130	SM	
UPS 15-35 x18	x	-	G 1"1/2		130	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 130	X	G 1"1/2		130	SM	
UPS 15-35 x20	x	-	G 1"1/2		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	SM	
UPS 15-35 x21	x	-	BO		120	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 25-40 180	X	G 1"1/2		180	AM	
UPS 15-35 x40	x	-	G 2"		180	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 32-40 180	X	G 2"		180	SM	
UPS 15-40 130	x	-	G 1"		130	ALPHA2 (ALPHA1 L, ALPHA3) 15-40 130	X	G 1"		130	SM	